



- für PTZ und Digitalrekorder
- 3-Achsen Joystick
- beleuchtetes LCD Display
- Pelco D/P
- USB-Maus Funktion

T-1200A

Bedienteil mit 3-Achsen-Joystick zur Steuerung von PTZ-Systemen (Multiprotokoll Pelco D/P) und Rekordern über die RS485/RS422-Schnittstelle. Durch den 3D Joystick lassen sich die Funktionen Schwenken, Neigen und Zoom intuitiv bedienen, weitere Funktionen werden über einen Ziffernblock und Funktionstasten aufgerufen. Alle Einstellungen werden über ein hintergrundbeleuchtetes 2-zeiliges LCD Display durchgeführt. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über ein im Lieferumfang enthaltenes Netzteil oder mittels einer 9V-Blockbatterie.

Technische Daten

Steuerprotokoll	Multiprotokoll Pelco D/P
Übertragungsrate	2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 bps
Leistungsaufnahme	max. 1,7 W
Abmessungen	280 mm(L) x 180 mm(B) x 100 mm(H)
Sonstiges	als USB-Maus verwendbar
Lieferumfang	Netzteil, Bedienungsanleitung
Funktionen	Steuerung von PTZ-Systemen und Digitalrekordern
Steuermöglichkeiten	Tasten und 3-Achsen-Joystick
Spannungsversorgung	12 V DC oder Blockbatterie 9V
zul. Betriebstemperatur	0 °C ~ +45 °C
Gewicht (netto)	740 g
Anzeige	LCD, beleuchtet, 2 x 16 Zeichen
Schnittstellen	3 x RS-485/RS-422, 1 x USB 2.0

Details

